

注意事項與警語

- 如本產品不慎受到撞擊、摔落，可能造成漏液、膨脹、短路、燒熔等，因此請立即停止使用並妥善處理丟棄，避免危險發生。
- 首次使用建議先用USB充電器將本產品充滿電，不使用行動電源時，請將電源關閉。
- 使用本產品時，請先將欲充電設備電源開啟，並確認電源正確連接裝置顯示充電標誌，以確保本產品已正常工作。
- 請勿沾溼、撞擊、投擲、拆解或使用尖銳物體分解本產品。
- 請勿將本產品置於潮溼、高溫及粉塵的環境。
- 長期不使用時，請放於涼爽乾燥的地方，並每隔一個月充電一次。
- 本產品使用溫度在攝氏0-40℃，請避免將電池儲存於陽光直射之處或車內，否則電池會過熱影響電池的性能，縮短電池的使用壽命及發生危險。
- 部分機種或設備因本身有特殊設定，若使用本產品內附之線材連接行動電源無反應時，請改用原廠充電線材。
- 使用一般插座充電時，請務必使用通過BSMI認證之充電器，以免造成產品損壞或其他傷害，否則造成產品損壞不在本公司保固範圍內。
- 若發現產品有鼓脹等不良現象，或充電設備有不良現象，請停止使用。
- 使用前請確實遵從產品說明書內之使用方式及注意事項與警語。
- 產品電量過低時將無法輸出，請充電後再行使用。
- 本產品內建電池，棄置時，請按當地法規妥善處理。



保證書

感謝您選購本公司產品，請妥善保管保證書，以確保得到完善的售後服務。

- 自購買日起一年內，在正常使用狀況下，如發生故障，本公司提供維修服務；若係天災或外力破壞、改裝等人為損壞，恕不免費服務。
- 超過上項所訂期限，保固外之商品如需更換零件，本公司酌收維修零件成本費。如經檢測報廢後不維修，則酌收檢測費。
- 產品送修則需自行負擔運費。
- 配件屬耗材，如充電線、刷頭、噴頭、刀片、濾心、清潔刷、收納袋等，不屬於保固範圍，如需更換須請另行購買。
- 電池屬耗材，保固6個月，若超過上述期限，需酌收維修及檢測費用。
- 電池為消耗性產品，容量及壽命會隨使用時間及次數逐步衰減，在正常的使用狀態下，電池完整循環壽命約500次，500次後電池衰減程度會提高，此乃正常現象，不在保固範圍之內。
- 產品若停產超過3年或無維修零件，則不提供維修服務。
- 本保證書，請詳細填寫購買日期及加蓋購買店章，始可生效。也可依據購買憑證（發票、收據等）正本或影本。
- 或產品主機之製造日期起算15個月。

姓名	
地址	
購買日期	電話
經銷商	
(蓋章有效)	

耐嘉股份有限公司
全 台 服 務 電 話

總公司:南竹市東區經國路一段187號
電話:03-5396966
台北總店:台北市新莊區中正路653之2號2樓
電話:02-29040088
新竹總店:南竹市東區經國路一段187號
電話:03-53152309
台中總店:台中市東區東英街十三號13號
電話:04-22119966
台南總店:台南市東區東寧街二樓119號
電話:06-2038170
高雄總店:高雄市鼓山區文信路333號10樓B棟
電話:07-5547258
消費者服務專線: 03-5396627

使用說明書

為了讓您在產品上更順利，請詳讀使用說明書
以免發生使用不當狀況

產品部件說明



產品規格

電池芯規格：5000mAh(3.7V-) / 18.5Wh
額定容量：2600mAh(5V-)；1400mAh(9V-)；1000mAh(12V-)
輸入電壓/電流：【Type-C接孔】5V=2.5A / 9V=2A / 12V=1.5A (18W MAX)
輸出電壓/電流：【Type-C接孔】5V=2.5A / 9V=2.22A / 12V=1.67A / PPS：5-9V=2A (20W MAX)
【Type-C接頭】5V=3A / 9V=2.22A / 12V=1.67A(20W MAX)
合計輸出：5V=3A
產品尺寸：79.8*34.3*27.3mm
產品重量：105g

使用方式

操作說明

- 短按一次電源開關即開機輸出，電量顯示螢幕亮起，顯示當前電量。
- 短按兩下電源開關可開機/關閉輸出。
- 充電時，電量顯示燈顯示當前電量，個位數值閃爍。
- 開機後若無任何輸出/輸入，約33秒將自動關機
- 本產品具手機支架之功能，使用操作如圖，使用時請先將手機插上，並輕輕將支架展開約85度，再行站力。



使用行動電源為設備充電

- 使用Type-C接頭：將Type-C輸出接頭插在欲充電設備之Type-C接孔，即可開始為設備充電
- 使用Type-C接孔：將充電線之Type-C接頭插在本產品之Type-C輸出充電埠，另端接上欲充電設備之充電孔，即可開始為設備充電。
- ※充電時請將行動電源與裝置平放於平面，請勿碰撞及放置於包包或者口袋等，避免接頭斷裂。

※如欲達到PD快充效果，請使用支援PD相對規格之充電設備及線材。
※本產品支援邊充電邊放電(規格：輸入5V=2.5A、輸出5V=1A)，但為避免電池耗損，不建議邊充邊放。
※本產品電量過低時將無法輸出，請充電後再行使用。

為行動電源充電

- 使用Type-C接孔：將隨附充電線之Type-C端插入本產品的Type-C充電埠，另端接上通過BSMI認證之DC 5V充電器，即可為行動電源充電。
- ※本產品支援PD雙向快充，充電時間參考如下，實際充電情況可能因設備而異：

充電規格	預計充電時間
5V=2.5A	約2小時
12V=1.5A(18W)	約1.5小時

※建議使用支援PD快充功能之充電器及充電線，充電更快速。