

簡易問題排除						
故障現象	可能原因	簡易排除方式				
機器無法使用	沒電	請充電				
無法充電或充電燈不亮	充電線沒插好	請確認充電線有確實插入，若仍無反應，請更換一條線重新嘗試				
灰塵垃圾無法吸人	集塵桶已滿或有塑膠片等物體堵塞	將灰塵和堵塞物清理後再使用				
充電時間長	充電電流太小	請選用充電電流2A的充電頭				
若上述簡易故障無法排除，請聯繫本公司進行售後維修						
設備名稱：吸塵器 型號（型式）：KVC-036						
單元	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr <sup>6+</sup> )	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
電源線材組	○	○	○	○	○	○
印刷電路板	○	○	○	○	○	○
吸塵馬達	○	○	○	○	○	○
外殼塑料	○	○	○	○	○	○
備考1. “超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 Note 1: “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.						
備考2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 Note 2: “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.						
備考3. “-”係指該項限用物質為排除項目。 Note 3: The “-” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.						

保 證 書

感謝您選購本公司產品，請妥善保管保證書，以確保得到優惠的售後服務。

• 自購買日起一年內，在正常使用狀況下，如發生故障，本公司提供免費服務。  
 • 超過上項所訂期限，如需換零件，本公司酌收維修零件成本費。  
 • 如係天災或外力破壞、改裝等人為損壞，恕不免費服務。  
 • 本保證書，請詳細填寫購買日期，未加蓋購買店章者，概不生效。

姓名			
地址			
購買日期		電話	
經銷商			

(蓋章有效)

總公司/新竹市東區經國路一段187號  
電話/03-5396966  
台北設/新北市新莊區中正路653之2號2樓  
電話/02-29040088  
新竹設/新竹市東區經國路一段187號  
電話/03-5152309  
台中設/台中市東區東英十三街13號  
電話/04-22119966  
台南設/台南市永康區東橋二街119號  
電話/06-2038170  
高雄設/高雄市鼓山區文信路333號10樓B棟  
電話/07-5547258



LINE官方客服  
ID搜尋：@kinyo

耐嘉股份有限公司  
全台服務電話



**注意事項**

- 在未詳細閱讀本說明書前，請勿使用本產品。
- 首次使用前，請檢查您使用的電壓是否與產品要求的相符。
- 使用本產品前，請完全展開充電線；使用時，電線請勿曲折、拉扯，以免接觸不良。
- 使用前請先檢查充電線以及插頭是否有破損，若有請務必交由製造商或維修部的專業人員進行更換。
- 若長時間不使用本產品，應關閉電源，拔下插頭。使用完機器後請即時清理集塵桶，保持通風路徑暢通，避免阻塞造成吸力下降，電機發熱，從而影響產品的使用壽命。
- 使用完機器後，請放在乾燥的地方保存，潮濕的地方會影響電器的絕緣性和使用壽命。
- 機身、地刷有通電設置，不能泡水或沖洗。請定期檢查吸嘴口的暢通，若有堵塞，請即時清除，避免阻塞造成吸力下降，影響到機器的使用性能。使用時不能遮擋進風口和出風口，避免排風不暢造成內部溫度過高，發生危險。
- 產品運作時，不可用細棒、鐵絲去掏機器內部，以免發生故障或危險。
- 需要清潔本產品前，請先將充電線拔除；清潔時，請使用乾淨軟布和中性洗滌劑，切勿使用汽油、酒精、香蕉水等溶劑，同時須確保任何液體不得進入本機內部。
- 勿用濕手拔電源插頭，避免觸電的風險。拔出插頭前應該先關閉電源，拔除時不要拉扯電源線，應握住插頭頭部拔出。
- 請勿用吸塵器吸入任何正在燃燒或冒煙的東西，例如香煙、火柴或熱灰燼。
- 本產品不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者（包括孩童）使用除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。
- 孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。
- 請勿將本產品長時間放置在潮濕、有強烈陽光或有腐蝕氣體的惡劣環境中。
- 如發現本產品有零件損壞，特別是安全保護裝置或電源線損壞，請立即停止使用並洽詢經銷商或本公司客服專線。
- 本產品僅限家庭室內使用。

**17. 僅提供標示於電器之超低安全電壓。**

**18. 當清潔或保養本電器時，須將電源插頭由插座上拔離。**

**產品介紹**



① 集塵桶 ④ 開關按鍵 ⑦ 扁吸嘴 ⑩ 直管  
② 集塵桶卸除鍵 ⑤ 過濾網 ⑧ Type C-USB充電線 ⑪ 壁掛架  
③ 排風口 ⑥ Type C充電孔 ⑨ 電動地刷

**充電說明**

- 打開包裝後，請確認產品及配件是否完整。
- 取出充電線，搭配充電頭(需自備)，先為產品充電。  
備註：本產品無快充功能，建議充電器最大電流2A以上，禁止使用超過5V的充電器，若電流過大可能會導致產品受損。
- 充電時指示燈紅燈閃爍，當指示燈變藍時表示充滿電。

**產品使用方法**

- 充電後，將直管連接地刷和主機，即完成安裝。
- 若需更換其他刷頭，拆下直管、地刷；再將扁刷裝上主機即可。
- 長按開關按鍵2秒即可開機，開機為低檔，再按一次為高檔，再按一次則關機。

**清理集塵桶與滾刷**

為了保持吸塵器的高效運作，請每次使用吸塵器後，清理集塵桶內之垃圾，並定期清洗過濾組件。過濾組件清洗後，務必置於陰涼處風乾2-3天，待乾燥後，再組裝使用。若未完全乾燥，使用吸塵器時會有異味產生，亦會影響吸塵效果。

- 當集塵桶內的垃圾與灰塵量到達MAX刻度時，請立即進行清潔，若超過MAX刻度持續使用，將影響吸塵器效能。
- 進行清潔前，請先將直管拆除，再一手按下集塵桶卸除鍵，一手拔出集塵桶。
- 取出集塵桶後，拿起濾心，可將垃圾傾倒出。(如圖二、圖三)
- 套在濾心上的海綿可拆下，濾心、海綿、集塵桶可水洗，請定期清潔，以便維持吸塵效率。主機體請勿水洗與接觸任何液體。清洗完成請完全風乾再依序裝回。
- 電動地刷清潔方式如下：

  - 將地刷翻面，右側邊有一箭頭鎖扣符號 ，往外側滑動。
  - 即可將滾刷條取出，清理上面髒汙、毛髮。
  - 清潔完成後，放回滾刷條，再向內滑動鎖扣，即可裝回。